

3V D.A.A.F. DETECTEUR AVERTISSEUR DE FUMEE ASD-10QR AVEC RADIO LINK



ASD-10QR DAAF optique avec radio Link incl. batterie 3V scellée Lithium

Caractéristiques :

Cellule photo électronique, Production européenne
Température de stockage: 0 ° à 30 ° C, max. 55 ° C jusqu'à 14 jours
Température de fonctionnement: 0 ° à 55 ° C. Taux d'humidité: <93% RH à 40°C
Alimentation: batterie 3V scellée Lithium, ER14505
Utilisation continue: <12µA; en alarme: <90mA
Bips d'alerte: 30 jours avant épuisement des piles
Alarme sonore ≥ 85 dB
Connectable sans fil jusqu'à 24 pièces
RF fréquence: 868.1 MHz (1% cycle de service) RF codes : 65535
RF Puissance: +14dBm (max) RF Distance: minimal 100 mètres en champ libre
Fonction de pause (HUSH) Activez cette fonction en bref appuyant sur le bouton de test, fausse alarme est désactivé pendant 10 minutes, LED clignote toutes les 10 secondes.
Fonction de L.T.D. - compensation de la sensibilité : Ce mécanisme ajuste automatiquement la sensibilité du détecteur de fumée à niveau de l'usine en permanence de fonctionnement.
Procédure d'activation optimisée – 3-fois Bip
La fonction d'autotest de 10 secondes comprend :
État de la batterie, la pollution de la chambre à fumée et fonction de capteur de fumée
•Contamination indication: 3 bips toutes les 40 secondes • Signal défaut batterie: 1 Bip toutes les 40 secondes
Standby indication: LED clignote toutes les 320 secondes
Certification: KRIWAN/ANPI EN-14604, RED, CE, VdS3131/vfdb 14-01, pour une utilisation selon la norme DIN 14676, VdS3515, Q-Mark, numéro de licence: 2017-0098
Poids: environ 90 grammes - Couleur: blanc - Dimensions: Ø 80 mm, H 48 mm - IP30
Montage: Chevilles, vis et base adhésive autocollant BST fournie
Emballage: Individuelle en carton avec Euro loch, carton extérieur 72 pièces, 3 x 24 pièces carton intérieur
EAN-code: 8 713686 00 2405
Disponible en option: télécommande ASD-RRC
Garantie d'usine: 5 ans détecteur de fumée et batterie si correctement entretenu selon le mode d'emploi et activation dans les 14 mois à compter de la date de production.
Durée de vie détecteur de fumée : 10 ans
Après activation et couplage des détecteurs de fumée, il n'y a toujours pas de distinction entre Master et Slaves. Si 1 détecteur (Master) passe en mode alarme ou test, tous les détecteurs réagissent. Le Master émet des signaux sonores et lumineux. Les autres (Slaves) uniquement des signaux sonores. Le signal d'alarme du détecteur Master est un son puissant et les Slaves un son de traînage.