

**DRAADLOOS KOPPELBARE OPTISCHE ROOKMELDER 3 VOLT ASD-10QR**



**ASD-10QR      DRAADLOOS koppelbare optische rookmelder incl. vaste 3V Lithium batterij**

<b>Draadloos koppelbaar tot 24 melders</b>
<b>RF frequentie 868.1 MHz (&lt;1% inschakeltijd) Aantal RF Coderingen: 65535</b>
<b>RF Vermogen: +14dBm (max.) RF Bereik: 100m minimaal vrij veld</b>
<b>Foto-elektrische detectie, gefabriceerd in Europa</b>
<b>Opslagtemperatuur: 0° tot 30°C (14 dagen max. 55°C)</b>
<b>Gebruikstemperatuur: 0° tot 55°C. Vochtigheid: ± 3% bij 93% RH bij 40°C</b>
<b>Voeding: vaste 3V lithium batterij ER14505, niet uitwisselbaar</b>
<b>Verbruik stand-by &lt;12µA, alarm &lt;90mA</b>
<b>Batterij-leegindicatie gedurende 30 dagen</b>
<b>Geluidsterkte in alarmfase: ≥ 85 dB</b>
<b>Alarmpauze-functie (HUSH): druk op testknop voor 1 sec</b>
<b>Gedurende deze HUSH-modus wordt ongewenst alarm 10 minuten uitgeschakeld en knippert het LED-lampje om de 10 sec</b>
<b>Long Term Drift-functie – compensatie gevoeligheid</b>
<b>Deze functie past, indien nodig, automatisch de (stof)gevoeligheid van de rookmelder aan tijdens bedrijf.</b>
<b>Geoptimaliseerde activeringsprocedure – 3-tonig geluidssignaal</b>
<b>Zelftestfunctie iedere 10 seconden omvat:</b>
<b>Batterijstatus, vervuiling van de rookkamer en functioneren van de rooksensoren</b>
<b>• Vervuilingindicatie: 3x piepsignaal elke 40 sec      • Foutmelding batterij: 1x piepsignaal elke 40 sec</b>
<b>Stand-by indicatie: LED knippert elke 320 sec</b>
<b>Certificering: KRIWAN/ANPI EN-14604, RED, CE, VdS3131/vfdb 14-01, toepassing volgens DIN14676, VdS3515, Q-Label</b>
<b>Gewicht: 90 gram – kleur wit - afmeting Ø 80 mm, hoogte 48 mm - IP30</b>
<b>Montage: geleverd incl. schroeven/pluggen en BST dubbelzijdige kleefstrip</b>
<b>Rookmelder alleen bevestigen met bijgeleverde kleefstrip of bevestigingsmateriaal</b>
<b>Verpakking: per stuk in gift-box met euro-loch, 72 stuks per omdoos</b>
<b>EAN-code: 8 713686 00 2405</b>
<b>Optioneel verkrijgbaar: afstandsbediening ASD-RRC</b>
<b>Garantie: 5 jaar op rookmelder en batterij bij correct onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing en activering binnen 14 maanden na productiedatum</b>
<b>Levensduur rookmelder: 10 jaar</b>
<b>Na activering en koppelen van de rookmelders is er geen onderscheid tussen Master en Slaves. Als 1 melder in alarm of testmodus gaat is hij Master en reageren alle melders. De Master-rookmelder geeft geluids- en lichtsignalen. De andere-rookmelders (nu Slaves) alleen geluidssignalen. Het Master alarmsignaal is luid en pulserend, bij de Slaves een slepend alarm.</b>