Sicherheit kennt keine Kompromisse!

3 VOLT KOHLMONOXYD-DETEKTOREN (CO-Melder) DER XC-SERIE

XC70-NEFR-A

XC100-NEFR-A

XC100D-NEFR-A

XC-SERIE: **KOHLENMONOXID-DETEKTOR (CO-Melder)**
MIT FUNKTIONSDAUER 7 ODER 10 JAHRE, INKL. 3V BATTERIE

Elektro-Chemischer Detektor aus zuverlässiger Honeywell Sensortechnik
Europäische Produktion
Energie: versiegelte 3V Lithium-Batterie mit Laufzeit entsprechend der max. Funktions-Dauer, d.h. Batteriewechsel unnötig.
Betriebstemperatur: -10° C bis + 45° C
Feuchtigkeit: 25-95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Wartungsfreier Betrieb
Mit Testtaste, kontinuierliche Selbsttestfunktion alle 60 Minuten
Hörbar: 90 dB (1m) // durch Prüfung: ca. 75 dB
Ein Voralarmfunktion kann aktiviert werden
Maße: 100 x 72 x 36 mm Gewicht: 133 Gramm Farbe: cremefarben
Schutzart IP44 ➢ Geeignet auch für Badbereiche
Lebensdauer und Garantie je nach Modell:
➢ Modell XC70-NEFR-A: 7 Jahre
➢ Modell XC100-NEFR-A und XC100D-NEFR-A: 10 Jahre
Alarm Scan App: Ermöglicht Benutzern [meist professionellen] das Herunterladen von Daten vom Alarm auf ein intelligentes Gerät, um mögliche Vorfälle direkt zu untersuchen.
Zertifizierung: BSI EN50291-1: 2010 und BSI EN50291-2: 2010 / A1: 2012
Einfache Installation
Verpackung: 4-farbiger Karton mit Eurolochung
Bedienungsanleitung in der Verpackung: Niederländisch und Französisch, Englisch und Deutsch können über www.fito.nl heruntergeladen werden
EAN-Code Modell XC70-NEFR-A: 5 027526 402069
EAN-Code Modell XC100-NEFR-A: 5 027526 402076
EAN-Code Modell XC100D-NEFR-A: 5 027526 402083 (mit LCD-Anzeige über CO-Wert)
Alle Melder der X-Serie von Honeywell können über das XW100-Steckmodul drahtlos miteinander verbunden werden. Das bedeutet, dass, wenn ein Kohlenmonoxid-, Rauch- oder Hitzemelder der X-Serie einen Alarm auslöst, alle miteinander verbundenen Melder auch einen akustischen Alarm auslösen. Hinweis: Im Alarmfall gibt es keinen Unterschied im Ton zwischen Kohlenmonoxid-, Hitze- oder Raucherkennung. Neben einem Tonsignal sendet der aufspürende Melder auch ein rotes Blinklichtsignal aus.