

DRAHTLOSES RELAIS BRANDALARMNETZWERK QR-NA 12V



QR-NA 12V Funkvernetzbares Rauchmelder-Relais

Kompatibel mit Rauchmelder ASD-10QR und allen Alarmzentralen	
Verbindung zur Zentrale über einen NO/NC-Kontakt	
Erstellt ein drahtloses Netzwerk von bis zu 23 Rauchmeldern	
Ein-Knopf-Bedienung für alle Modi	
Selbsteilungsfunktion	
LED-Anzeige	
Möglichkeit zur Signalverstärkung über eine externe Antenne	
Herstellung: Europa	
Eingangsspannung:	
QR-NA 12 Volt:	9V bis 15V
RF-Spezifikationen:	
RF-Frequenz:	868.100 (<1 % Arbeitszyklus)
RF-Leistung:	+14 dBm max.
RF-Reichweite:	bis zu 120 m im freien Raum
RF-Reichweite mit externer Antenne:	bis zu 300 m im freien Raum
NO/NC-Spezifikationen:	
Kontakt mit aktiver Last:	1A/30VDC; 0,5A/125VAC
Max. Schaltleistung:	30W (1A/30VDC), 62,5VA (0,3A/125VAC)
Max. Schaltspannung:	110 VDC
Max. Schaltstrom:	1A DC
In Übereinstimmung mit ROHS	
Betriebstemperatur:	0 °C bis + 55 °C
Kompakte Größe:	115 x 87 x 27 mm
Gewicht:	76 Gramm
Lebensdauer:	10 Jahre
Garantie:	5 Jahre
EAN-code QR-NA 12V:	8713686002511