

V-COM LED DIMMER

Art.nr.: MKP100.EU

Programma: Varilight LED Dim modules

Categorie: V-Com

Product: Wand inbouw dimmer.

TRIAC Leading Edge dim-technologie

2-Weg draaibare LED Dimmer

Drukknop On/Off. Van 0 - 100W (max 10 LED's)

Zonder flikkering bij minimale dimstand.



Montage: inbouw (klem en/of schroef)

Diameter inclusief matrix: 71x78x42 mm

Gewicht van het product: 85 gram

Inbouwdiepte: 26 mm

Geschikt voor bestaande inbouwdozen

Bedrijfsspanning: 220 / 250V AC

Maximale belasting: LED; 100W (max. 10 lampen)

Maximum gebruik: 0,4 A

Aansluiting diameter: 3,2 mm

Aansluiting: 3 x 1,5 mm²

Beoogde toepassingen:

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Commerciële en huishoudelijke verlichtingscircuits.

Veiligheidsadvies:

Niet geschikt voor gebruik met NIET-dimbare LED lampen, fluorescentielampen en buizen, spiraalvormige of toroïdale transformatoren of elektromotoren.

Niet overbelasten.

Producteigenschappen

- Kan worden gebruikt om dimmers te vervangen in bestaande frontplaten met gebruik van bestaande afdekkingen:
Bush-Jäger – Jung – Gira – Berker
- V-Com geavanceerde dim-technologie
- Progressieve Start functie (soft-start) en intelligente overbelasting beveiliging
- Automatische aanpassing van de minimale dimstand en extra keuze instelling om de dimprestaties van een specifieke LED-licht belasting te optimaliseren
- Kinderslot

Veiligheidsnorm:

BS EN 60669-2-1 / IEC669-2-1

EAN-code: 5021575001549

Goederencode: 85365007

Garantie: 10 jaar

